

Einloggen in <https://eservice.netzooe.at/app/login>

Wenn noch kein Zugang vorliegt **Neu registrieren** wählen und den Anweisungen folgen.

Nach dem Login: Richtiges Vertragskonto wählen.

The screenshot shows the user interface for 'Netzebene 7 - Leistung nicht gemessen'. The top navigation bar includes the user's name 'Ger [redacted]' and the account status 'Vertragskonto 200 [redacted] aktiv'. Below the header, the meter status is displayed as 'Zählerstand 11111,117 kWh' as of 'am 03.02.2023 um 00:15'. A 'Verbrauch' section offers a 'Verbrauchsübersicht' button. The 'MBUS Key' section explains its necessity for data transfer and features a 'SmartMeter Schnittstelle' button, which is circled in red. A 'WLAN-Lesekopf' section contains a notice about delivery chain interruptions. The 'Netzzugangsdaten' section lists 'Zählpunkt AT 003000', 'Zähler [redacted] - Intelligentes Messgerät', and 'Trafostation 91 [redacted]'. The 'Umspannwerk 87' is also noted.

Wenn der Button „Smartmeter Schnittstelle“ nicht sichtbar ist, kann es sein, daß eine Briefaktivierung noch ausständig ist:

The screenshot shows the 'Übersicht' (Overview) page. A notification banner at the top states: 'Zu ihren Vertragskonten ist noch zumindest eine Briefaktivierung offen! Jetzt aktivieren >'. The banner has a blue background and white text.

Button „SmartMeter Schnittstelle“

## Netzebene 7 - Leistung nicht gemessen

Zählpunkt

AT0030000000000000

Zählernummer

332

Aufgrund von technischen, regulatorischen oder gesetzlichen Anforderungen kann es zu Änderungen an der Spezifikation Ihrer Kommunikationsschnittstelle kommen. Eine Kostenübernahme sowie die Haftung für Nachteile, die dem Nutzer dadurch entstehen wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Netz OÖ nutzt die Kommunikationsschnittstelle Ihres SmartMeters auch für betriebliche Zwecke als Service-Schnittstelle (z.B. Zählerauslesung, Parametrierung, Firmware-Updates). Dafür ist die Befestigung eines optischen Lesekopfs für die Dauer der Tätigkeiten erforderlich. Für diesen Zeitraum steht die Funktionalität der Kommunikationsschnittstelle nicht zur Verfügung. Der Zugang zur Kommunikationsschnittstelle für den Service-Techniker ist jederzeit zu ermöglichen. Das feste Anbringen (z.B. durch Kleben) von Einrichtungen an der Kommunikationsschnittstelle ist verboten.

Netz OÖ übernimmt keine Haftung für etwaige fehlende Zählerdaten auf der Kommunikationsschnittstelle.

Ich stimme zu.\*

Speichern

Abbrechen

\* Pflichtfelder bitte ausfüllen

„Ich stimme zu“ aktivieren.

Speichern

Übersicht > SmartMeter Kommunikationsschnittstelle

## Netzebene 7 - Leistung nicht gemessen

Zählpunkt

AT0030000000000000

Zählernummer

332

Ihr Schlüssel lautet wie folgt:

**555466FDEDA5554EDE7B555FB4AC07EB**

Diesen Schlüssel am besten mit STRG-C (Kopieren) und STRG-V (Einfügen) in den AMIS Reader unter Allgemein Feld AMIS-Key kopieren bzw eintragen:



## Allgemein

Name Gerät:

Authentifizierung:

 NEIN  JA

System-Log:

 NEIN  JA

Amis-Key: